

AUTOMATISME DE PORTAIL · RÉCEPTEUR UNIVERSEL

Récepteur externe universel Vektor 433 - 868 MHz

Référence **ZRV512** · Modèle **RX-MULTI** · Marque **Vektor** · Réf. fournisseur **DS001 - RX Multi**

POINTS CLÉS

- Universel : compatible avec env. 90 % des marques existantes
- Fréquence 433 - 868 MHz, AM et FM
- 2 canaux, chacun avec sa propre sortie relais
- Max. 250 émetteurs par canal
- Choix de la marque par dip-switch, bouton d'apprentissage par canal
- Large plage d'alimentation : 6 - 36 V AC ou 10 - 50 V DC

Manuel

La liste des marques compatibles et les positions de dip-switch correspondantes figurent dans le manuel d'installation du ZRV512 sur nestorcompany.be.

Le Vektor RX-MULTI est un récepteur externe universel pour les télécommandes de la plupart des marques d'automatismes de portails et de portes de garage. Il fonctionne sur les fréquences de 433 à 868 MHz, reçoit les émetteurs AM et FM et commande, via deux canaux indépendants, chacun sa propre sortie relais. Vous ajoutez ainsi des émetteurs existants ou supplémentaires à une installation sans remplacer le récepteur d'origine.

Caractéristiques techniques

GÉNÉRALITÉS

Modèle	RX-MULTI
Marque	Vektor
Référence	ZRV512
Type	Récepteur externe universel

RADIO

Fréquence	433 - 868 MHz
Modulation	AM et FM
Compatibilité	Env. 90 % des marques existantes
Choix de la marque	Par dip-switch 8 positions
Canaux	2
Mémoire	Max. 250 émetteurs par canal

RACCORDEMENTS ET COMMANDE

Sorties	2 sorties relais (OUT1, OUT2)
Bornes	Alimentation, OUT1, OUT2, GND, antenne
Programmation	Boutons d'apprentissage S1 et S2, LED L1 et L2

ALIMENTATION

Tension d'alimentation	6 - 36 V AC ou 10 - 50 V DC
------------------------	------------------------------------

DIVERS

Exécution	Récepteur externe sous boîtier
Marquage CE	Oui
Garantie	2 ans