

POORTAUTOMATISATIE · UNIVERSELE ONTVANGER

Vektor universele externe ontvanger 433 - 868 MHzArtikelnummer **ZRV512** · Model **RX-MULTI** · Merk **Vektor** · Leveranciersreferentie **DS001 - RX Multi****KERNPUNTEN**

- Universeel: compatibel met ca. 90 % van de bestaande merken
- Frequentie 433 - 868 MHz, AM en FM
- 2 kanalen met elk een eigen relaisuitgang
- Max. 250 zenders per kanaal
- Merkkeuze via dipswitch, leerknop per kanaal
- Ruim voedingsbereik: 6 - 36 V AC of 10 - 50 V DC

Handleiding

De lijst met compatibele merken en de bijbehorende dipswitchstanden staat in de installatiehandleiding van de ZRV512 op nestorcompany.be.

De Vektor RX-MULTI is een universele externe ontvanger voor de afstandsbedieningen van de meeste merken poort- en garagedeurautomatisatie. Hij werkt op frequenties van 433 tot 868 MHz, ontvangt AM- en FM-zenders en stuurt via twee onafhankelijke kanalen elk een eigen relaisuitgang aan. Zo voeg je bestaande of extra zenders toe aan een installatie zonder de originele ontvanger te vervangen.

Technische kenmerken**ALGEMEEN**

Model	RX-MULTI
Merk	Vektor
Artikelnummer	ZRV512
Type	Universele externe ontvanger

RADIO

Frequentie	433 - 868 MHz
Modulatie	AM en FM
Compatibiliteit	Ca. 90 % van de bestaande merken
Merkkeuze	Via 8-voudige dipswitch
Kanalen	2
Geheugen	Max. 250 zenders per kanaal

AANSLUITINGEN EN BEDIENING

Uitgangen	2 relaisuitgangen (OUT1, OUT2)
Klemmen	Voeding, OUT1, OUT2, GND, antenne
Programmeren	Leerknop S1 en S2, led L1 en L2

VOEDING

Voedingsspanning	6 - 36 V AC of 10 - 50 V DC
------------------	------------------------------------

OVERIGE

Uitvoering	Externe ontvanger in behuizing
CE-markering	Ja
Garantie	2 jaar